EuroVideo DVR-ek távoli és mobilos elérése

Helyezze feszültség alá a DVR-t és biztosítson TCP/IP kapcsolatot.

Első lépésként a DVR menüjében a hálózat beállításoknál ki kell jelölni a DDNS szolgáltatást, majd a listából kiválasztani az easyDDNS vagy hkDDNS lehetőséget.

Ezután meg kell adni azt a domain nevet, amelyen keresztül a DVR-t el akarjuk érni.

Szerver címnek a következőt kell megadni: www.hik-online.com

Mindenképpen töltse ki az elsődleges és a másodlagos DNS címeket!!!

Miután kitöltötte a szükséges mezőket az EVD-xx/xxxA1-960 és EVD-xx/xxxA4-960 DVR-ek menüjében, mentse el az új beállításokat.

Következő lépésként keresse fel a www.hik-online.com weboldalt és regisztráljon.

A regisztrációt és belépést követően a Device management fejezetben az ADD fül használatával létrehozhatja a szükséges domaint, amelyet majd a DVR-ben is ezerepeltetnie kell, pl. proba.

Az adatlap kitöltésénél adja meg a domain nevet, a gyári szám egy részletét (a gyári szám közepe táján talál egy WR karakterkombinációt és az utána következő 9 karakter az ide szükséges gyári szám töredék, vagy a DVR burkolatán lévő gyári szám részlet), a port számot a megajánlott „0”-ról NE változtassa meg.

Amennyiben létrejött a fiók itt már nincs teendő.

A routerben meg kell csinálni a szükséges port átirányításokat, hogy a hívás eljusson a DVR-hez.

Híváskor nem kell megadni a port számot, azt a szerver intézi.

Mobilos eléréskor a következő a teendő:

A telefonra (iPhone és Android) le kell tölteni a Guarding Expert programot (Apple Store és Market). Android eszközökre ajánlott még az iVMS-4500 program is, amelynek korábbi verzióját letöltheti a honlapról és frissítheti a Marketről, vagy közvetlenül a Marketről is letölthető. Utolsó verzió V3.0

Az adatok megadásánál a device név meg kell egyezzen a DVR-ben beállított domain névvel.

Szolgáltatás típusnál a DDNS-t kell választani, szerver cím: www.hik-online.com. A további adatok kitöltése és a mentés után a Live fül alatt indítható a megtekintés.