XVR beüzemelési segédlet

◆ **Bevezető**

◆ Köszönjük, hogy termékünket választotta, használat előtt kérjük olvassa végig a leírást. Ha további információra lenne szüksége, akkor a CD -n megtalálja a teljes felhasználói kézikönyvet.

◆ Ez a leírás a következő készülékekhez jó: EVD-XVR, -L

◆ Ez a kézikönyv helyenként tartalmazhat nyomtatási hibákat, amelyek technikailag pontatlanok, vagy ahol a termék funkciói és műveletei nem egyeznek. A kézikönyv tartalma, a termék jellemzőinek javítása szerint frissül. A frissített tartalom előzetes figyelmeztetés nélkül hozzáadódik a kézikönyv új verziójához. Az alábbi termék leírása általános jellegű, egyes eszközöknél, egyes esetekben eltérhet a valóságtól.

◆ **Biztonsági utasítások**

◆ Ezt a berendezést jól szellőztetett környezetben kell elhelyezni megfelelő távolságban a talajtól a hőelvezetés végett. Ne zárja le a szellőzőnyílást, kérjük kerülje a túlmelegedést.

◆ Ezt a berendezést vízszintes helyzetben kell elhelyezni a telepítés során, és kerülni kell a túlzott rezgésnek kitett helyeken történő telepítést.

◆ Kérjük, tartsa szárazon, mert a rövidzárlat tüzet vagy más veszélyt okozhat. Ez a berendezés nem időjárásálló.

◆ A folyamatos igénybe vétel érdekében kérjük, válassza a gyártó által ajánlott merevlemezt, amely megfelelő az XVR-hez, és azt a hivatalos csatornán keresztül vásárolja, annak garantált működése érdekében.

◆ A termékre ne helyezzen nehéz tárgyakat.

◆ Az XVR telepítésének és felépítésének meg kell felelnie az előírásoknak, a vonatkozó nemzeti vagy helyi szabványoknak.

1 Merevlemez telepítése

1.3 EVD-XVR32/800A12FH típusú készülék merevlemez telepítése.

① Távolítsa el a csavarokat és a fedőlemezt.



② Vegye ki a merevlemez rack-et.

③ Helyezze a merevlemezt a rack-be, elektronikával lefelé.

④ A biztonsági csavarok használatával rögzítse a tartó oldalán.

⑤ A merevlemez rack-et helyezze vissza az eredeti helyére, majd rögzítse csavarral.


⑥ Csatlakoztassa a tápkábelt és az adat kábelt.

⑦ Helyezze vissza a fedőlemezt és rögzítse csavarokkal.




2 Hátsó panel

2.1 XVR hátsó panel csatlakozóinak leírása




Hálózati csatlakozó



USB csatlakozó: egér vagy USB meghajtó használatához.



HDMI: HD videó kimenet




VGA: monitor csatlakozó



Audió: a fehér az audió bemenet, a piros az audió kimenet csatlakozója.



eSATA csatlakozó merevlemez használatához



Videó bemenet vagy videó csatlakozó, jelölés: V-IN a videó bemenet és V-OUT a videó kimenet

1 Merevlemez telepítése

Emlékeztető: Az XVR-hez kérjük, használja a készülék gyártója által ajánlott dedikált SATA merevlemezt. A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy lekapcsolta a készülék tápellátását.

1.1 EVD-XVRxx/xxxAxFH-L sorozatú készülékek merevlemez telepítése.

① Csavarja ki az alaplemez csavarjait és vegye le a műanyag burkolatról.


② Illessze a merevlemezen található csavarfuratokat az alaplemezen található csavarfuratokhoz, és rögzítse a merevlemezt csavarokkal alul.





③ Csatlakoztassa a merevlemezhez az adat– és tápkábelt.

④ Illessze vissza a készülékburkolatot az alapra és óvatosan csukja be, majd rögzítse csavarokkal.






2 Hátsó panel

2.1 XVR hátsó panel csatlakozóinak leírása



RS485 csatlakozó a PTZ kamerák kezeléséhez



Alarm bemenet és kimenet



Hálózati be-kikapcsoló



DC 12V tápcsatlakozó



AC 110-240V hálózati csatlakozó




115V/230V tápfeszültség kapcsoló. 220V esetén, a kapcsoló 230V állásban legyen;




110V esetén, a kapcsoló 115V állásban legyen.

2 Hátsó panel

2.2 8 csatornás EVD-XVR08/200A4FH típusú XVR hátsó panel csatlakozóinak leírása



2.3 32 csatornás EVD-XVR32/800A12FH XVR hátsó panel csatlakozóinak leírása



Megjegyzés:

XVR hátlapi csatlakozói hasonlóak a fentiekhez, de a termék megjelenése, beleértve a gombokat, a csatlakozókat és az elrendezést, csak tájékoztató jellegűek.

3 Helyi alap műveletek
3.1 Elindítás

Figyelem:
Ellenőrizze, hogy a tápegység bemeneti feszültsége megfelel-e az XVR követelményeinek és győződjön meg arról, hogy a tápkábellel össze van kötve és az XVR kivezetései jól földeltek.
Ha az előlapi tápellátás jelzője nem világít, csatlakoztassa a tápellátást, a hátsó panel tápkapcsolójával kapcsolja be, a készülék elindul.

Megjegyzés:
Ha korábban már kikapcsolta menün keresztül az eszközt, de nem kapcsolta ki a készüléket, akkor a hátsó panelen, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra.


Leírás:
Az alap adminisztrátori felhaszálónév az admin és a jelszó az 12345.

3.2 Indítási varázsló
A készülék "indítási varázsló" segítségével történő alapkonfigurációja lehetővé teszi az eszköz megfelelő működését.
Megjegyzés: Ha nem kell beállítania az eszközt, kattintson a "Mégsem" gombra az indítási varázslóból való kilépéshez, vagy kapcsolja ki a "Főmenü → Rendszerbeállítás → Általános" menüben.
1.lépés: Az eszköz sikeres indítása után az indítádsi varázsló fogadja. Itt kattintson a "következő" gombra, így megjelenik a rendszer a bejelentkezési felülete. Adja meg a felhasználónevet és a jelszót, hogy belépjen a varázsló az általános beállítási felületre.




2.lépés: Az általános beállítási felületen az eszköz alapbeállításai, például a nyelv, a felvételi mód, a video szabvány, az eszköz dátum/idő stb., állítható. A "Következő" gombra kattintva, további para-

3 Local Basic Operation
3.3 Hálózati beállítások
A hálózati paraméterek beállítása előtt ellenőrizze, hogy az XVR megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz. Ha nincs router a hálózatban, akkor adja meg az azonos hálózati szegmens IP-címét. Ha van router eszköz a hálózatban, be kell állítania az annak megfelelő átjárót és alhálózati maszkot.
Lépések: Válassza a "Főmenü> Rendszerbeállítások> Hálózat> IP/Port" menüt.




3.4 Csatorna beállítás
1.lépés: Lépjen a "Főmenü> Rendszerbeállítás > Csatorna beállítás"-ba.
2.lépés: Ha szükséges, ellenőrizze a csatornához való hozzáférés típusát.
3.lépés: Kattintson az "Alkalmaz" gombra. Ahhoz, hogy a módosítás életbe lépjen indítsa az újra a keszüléket a “Megerősít”-re kattintva.

Megjegyzés: A csatornák csak kettesével jelölhetőek ki.



3 Helyi alap műveletek
3.4 Csatorna beállítás
Ha egy csatornánál a "HD" módot választottuk, akkor a TVI / CVBS / AHD / CVI jelet fogja megjeleníteni.
Ha IP módot választottuk, akkor az adott csatornára csak IP kamera állítható be. Élőkép felületen a csatorna "HD VIDEO"-t jelenít meg, ha a videójel HD (TVI / AHD / CVI). A "NO VIDEO" jelenik meg, ha a hozzáférésnél IP csatornára állítottuk a videó bemeneti csatornát, és még nem állítottunk be IP kamerát.

3.5 Kamera beállítás
Az IP-csatorna elérése és konfigurálása előtt ellenőrizze, hogy az IP eszköz csatlakozik-e a hálózathoz. Hozzáadhat vagy eltávolíthat távoli IP-eszközöket, és megtekintheti a kapcsolódó információkat a kezelőfelületen.




1.lépés: "Főmenü> Csatorna > Kamera hozzáadás".
2.lépés: IP kamera felvételére két út van, hozzáadással és kézi hozzáadással. Automatikus hozzáadáshoz, kattintson az "Auto. Hozzáadás" lehetőségre. Egy eszköz felvételéhez kattintson a "Hozzáadás" gombra. Az eszközkeresési felület automatikusan megkeresi az összes olyan hálózati eszközt, amely megfelel az "Onvif és a Private" protokollnak (az EuroVideo IP light kamerához válassza a "Private" lehetőséget), válassza ki az IP-eszközt, és kattintson a "Hozzáadás"gombra.

3.lépés: A sikeres hozzáadást követően ez az állapotjelző “  “ megjelenik, jelezve, hogy a hozzáadás sikeres volt. Ellenkező esetben ellenőrizze, hogy a hálózat vagy a hozzáadás helyes-e.

4.lépés: Kattintson“ ” a csatornaadatok beállításához.

Kattintson“  ” a kódolási paraméterek beállításához.

3 Helyi alap műveletek
3.6 Rögzítési beállítás
Megjegyzés: XVR készüléken, az összes csatorna alapértelmezett értéke, 24 óra.
1.lépés: A Fő menün válassza > a Rögzítést.
2.lépés: Válassza ki a csatornát, ellenőrizze a rögzítés típusát (ami lehet folyamatos rögzítés vagy mozgásérzékelésre induló), majd állítsa be az Önnek megfelelőt.
Az időtartam kétféleképpen állítható be.




- Az időintervallumban közvetlenül rajzolhat, tartsa lenyomva a bal egérgombot, húzza az egeret az időtartam megrajzolásához. A beállításhoz hat időtartam áll rendelkezésre, és a készülék elindítja a megfelelő rögzítési módot a beállított időintervallumban.
- Kattintson a "Rögzítés ütemezés" beállítási felületre és állítsa be.

3.7 Gyors visszajátszás
1.lépés: Ha az egérrel az aktuális csatorna képernyő bármely területére kattint, akkor a vezérlősáv automatikusan felbukkan a csatorna alatt.

2.lépés: Kattintson ” “ az azonnali visszajátszás megnyitásához, ahol visszanézheti az aktuális csatorna előző 5 percét.

3 Helyi alap műveletek
3.8 Videó visszajátszás
1.lépés: Kattintson a jobb egérgombbal az előképre, hogy megjelenjen a helyi menü, kattintson a "Lejátszás"-ra, vagy válassza a "Lejátszás" lehetőséget a főmenüben.


2.lépés: Válassza ki az időt, a csatornát, és a további műveleti lehetőséget, majd kattintson a fájllistában keresett fájlra, a kijelölt videofájlt elkezdi lejátszani.



3.9 Leállítás
Két úton lehet kijelentkezni.
a) Menün keresztül (AJÁNLOTT)
Főmenü->Leállítás, majd válassza a listából megint a leállítást.
b) Hátsó panelen az be-kikapcsolóval.

Megjegyzés:

- Amíg az alábbi párbeszédpanelt látja, ne kapcsolja ki közvetlenül a készüléket!
- Ne húzza ki a tápkábelt, és ne kapcsolja ki közvetlen a



4 WEB műveletek
4.1 Bejelentkezés
XVR bejelentkezés hálózaton (az eszköznek és a számítgépnek egy hálózatban kell lenni).
1.lépés：Ahhoz hogy a számítógépről betudjon jelentkezni, azonos hálózati szegmenst kell kialakítania, ha a gép nem rendelkezik hálózati szegmenssel, akkor állítsa be például ezt "192.168.1.99".
2.lépés: Nyissa meg az IE böngészőt, válassza Eszközök → Internetbeállítások → Biztonság → Egyéni szint → ActiveX-vezérlők és beépülő modulok, az összes beállítást engedélyezze.
3.lépés: Adja meg az XVR URL-t: http: //192.168.1.88 / (ha az XVR port 80, más esetben szükéges megadni a port számot is) hogy megjelenjen a webes bejelentkező felület .
4.lépés: Adja meg felhasználó nevet és jelszót, majd kattintson a belépésre.
5.lépés: Sikeres bejelentkezés után töltse le és telepítse a kiegészítő plugint.



4.2 Élőkép
Bejelentkezés után lépjen az élőkép felületre, ott kattintson a bal oldalon lévő csatorna nevére, hogy valós időben lássa a kameraképet.
Megjegyzés: A weboldalon kezelheti az eszközt, hálózatot, tárolást, lejátszást, letöltést, frissítést, karbantartást, gyári és egyéb műveletek visszaállítását is, bővebben nézze meg a mellékelt CD lemez használati útmutatójában.

5 Mobile App hozzáférés
1.lépés：Töltse le és telepítse FreeIP alkalmazást
Olvassa le az Önnek szükséges QR kódot, Android vagy iOS, így letöltheti és telepítheti a FreeIP-t; vagy Android telefonon a Play Áruházban, iPhone -on az App store-ban keressen rá a “FreeIP”-re, majd töltse le és telepítse a FreeIP-t.

Android iOS

2.lépés：Fiók Belépés
Nyissa meg a mobilalkalmazást, a balról becsúszó oldalsávon válassza az "Kérem jelentkezzen be" lehetőséget, majd átugrik a bejelentkezési képernyőre, adja meg a fiók adatait, bejelentkezési nevet és jelszót (Megjegyzés: ha nincs fiókja, regisztráljon. Meglévő FREEIP-fiókkal közvetlen bejelentkezhet).

3.lépés：Eszköz hozzáadása
Bejelentkezés után, kattintson a becsúszó menün az “Eszközök”-re majd “+Észkoz hozzáadás→SN hozzáadás”-ra. Olvassa be a QR kódot a készülék házról vagy a P2P felületről. Miután a telefon értelmezte a QR kódot, adja meg az XVR felhasználó nevet (Admin), jelszót (12345). Kattintson a “Hozzáadás” gombra, adja meg az eszköz nevét, állítsa be az eszköz csoportját, majd kattintson a ”Küldés”-re, ezután megjelenik “Hozzáadás sikeres”.

4.lépés：Élőkép
A becsúszó oldalsávon válassza az "Élőkép" lehetőséget az élőkép nézeti felület megnyitásához. Az élőkép nézeti ablakban kattintson a "+" gombra az eszközlista megjelenítéséhez, válassza ki a csoportban lévő eszközt, majd kattintson az "Élőkép" gombra.

5.lépés：Visszajátszás
A becsúszó oldalsávon válassza a "Visszajátszás" lehetőséget, hogy belépjen a lejátszási felületre. Kattintson a "+" gombra a lejátszási ablakban, majd a megjelenő eszközlistából, válassza ki az eszközcsatornát valamelyik csoportból, majd kattintson a "Visszajátszás" gombra. A csatorna lejátszása az aktuális nap 0 órájáról indul.

Megjegyzés: A FreeIP kliens műveleteihez nézd meg a FreeIP felhasználói kézikönyvét a mellékelt CD lemezen.