Támogatott termékek:
HD IP kamerák
D1 IP kamerák
DVR304/DVR308/DVR316
NDR104/NDR108/NDR116

Android készülékén, válassza ki az Android Market-et hogy letöltse a Live Cam Viewer alkalmazást.






Indítsa el a Live Cam Viewer alkalmazást. Klikkeljen a Setup (*beállítás*) gombra a telefonján a Live Cam Viewer használata közben. Az alábbi tálca jelenik majd meg:



Klikkeljen a Manage Cameras (*kamerák beállítása*) gombra. Egy lista jelenik meg, kamerák neveivel. Válasszon ki egy kamerát, és klikkeljen az Edit (*szerkesztés*) gombra.



,,Add/Edit IP Camera,, (*IP kamera hozzáadása/szerkesztése*) párbeszédpanel jelenik meg IP kamera vagy DVR beállításához.



Az Add/Edit IP Camera ablakban írja be a következő adatokat:

1. Name: Az IP kamera, vagy a DVR kamerájának a neve
2. Category: Válassza ki a Merit LILIN-t.
3. Type: Válassza ki a készülék típusát Merit LILIN D1/Merit LILIN HD/Merit LILIN DVR
4. IP Address: Írja be az IP címet, például http://59.124.49.36:60005, ahol a port száma: 60005.
5. Adjon meg felhasználónevet és jelszót. IP kameráknál az alapértelmezett felhasználónév *admin*, az alapértelmezett jelszó pedig *pass*. DVR készülékeknél az alapértelmezett felhasználónév *admin*, az alapértelmezett jelszó pedig *1111*.

Miután a fenti adatokat megadta, klikkeljen a Save (*mentés*) gombra. Ettől kezdve láthatja az IP kamera vagy a DVR kamerájának élőképét.

